


Wiedergabe des Bildes/Videos: Zur Wiedergabe Ihrer Aufnahmen schließen Sie die Kamera bitte mit dem beiliegenden USB-Kabel an Ihren Computer an. Nun drücken Sie den  Schalter, die Kamera wird als Datenträger automatisch erkannt. Durch Doppelklick auf eine Datei (jpeg oder mov) öffnet sich das Bild oder startet Ihr Video (Videos sind im mov Format, Sie benötigen den Quicktime Player. Kostenloser Download unter <http://www.apple.com/de/quicktime/download/>)


Laden des Akkus: Sobald die Guncam mittels des beiliegendem USB Kabels mit dem Computer verbunden ist, leuchte die LED Anzeige dauerhaft rot, wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED und der Ladevorgang ist beendet.

Einstellen des Datum: Bitte laden Sie sich unter <http://www.guncam.de/index.php/de/support> die Datei: **TIMESET.txt** herunter und tragen die korrekten Daten ein. Legen Sie diese Datei bei angeschlossener Kamera in das Root Verzeichnis ihrer Kamera (**neben den Ordner DCIM**) ab, nach Trennen der Kamera vom Computer ist das Datum automatisch korrekt eingestellt.

Bitte lassen Sie die Kamera während des Ladevorganges nicht unbeaufsichtigt!

Anwendung: Halten Sie Sich streng an gesetzliche Vorschriften. Der Nutzer ist allein für die ordnungsgemäße Benutzung verantwortlich.

Hinweise

- Es können MicroSD oder MicroSDHC Karten von 1-32 GB verwenden.
- Zum Abspielen von Videos benötigen Sie einen QuickTime Player. Diesen können Sie kostenlos downloaden unter <http://www.apple.com/de/quicktime/download/>
- Durch drücken des  Schalters wechseln Sie zwischen Kamera und Video Aufnahme Modus.
- Im Falle dass die Kamera bei dauerhaft leuchtender Kontrollleuchte nicht mehr reagiert, entnehmen Sie die Speicherkarte und drücken mit einer Nadel oder Büroklammer den Reset-Schalter auf der linken Gehäuse-Seite und starten die Kamera neu
- Lassen Sie die Kamera während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege Ihrer Guncam

Kontakt

Internet www.guncam.de
Bei technischen Fragen und Support: support@guncam.de
Bei Fragen zum Produkt und Zubehör: info@guncam.de

Dreidee Innovations GmbH, Sieben Quellen 41, 45665 Recklinghausen

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.




EMV-Richtlinie 2004/108/EG



WEEE-Reg.-Nr. DE 52990241


www.guncam.de



GUNCAM



Einschalten der Kamera: Um Filme und Bilder zu erstellen, schieben Sie bitte Ihre MicroSDHC-Karte (empfohlen werden Class4 Karten) mit der Kontaktseite nach oben, in die dafür vorgesehene Öffnung am Gehäuse der Kamera. Die Speicherkarte muss dabei federnd im Schacht einrasten. Die Karte ist korrekt eingelegt, wenn Sie einen Klick hören. Bitte drücken Sie den Schalter  bis die gelbe LED dauerhaft leuchtet: Die Kamera befindet nun im Standby-Modus.

Aufnahme eines Videos: Zur Aufnahme eines Videofilmes drücken Sie bitte den Schalter  bis die gelbe Anzeige 3 mal blinkt und erlischt: Die Aufnahme hat begonnen. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie den Schalter . Die gelbe Kontrollleuchte geht an. Nach 30 Sekunden schaltet sich die Kamera aus.

(**Tipp!** sollte die LED beim Auslösen nur einmal blinken, befindet sich die Kamera im Foto-Modus. Durch einmaliges Drücken des  Schalter wechseln Sie in den Video Modus.)

Aufnahme eines Bildes: Bitte schalten Sie die Kamera ein, wie unter Punkt 1 beschrieben. Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Objekt und drücken nochmals den Schalter . Die LED blinkt einmal und die Kamera wechselt vom Video in den Kamera Modus. Nun drücken Sie den Schalter  einmal kurz. Die Kontrollleuchte blinkt einmal, das Foto wurde aufgenommen.

Einsatz als Webcam: Schließen Sie die Kamera mit dem beiliegenden USB Kabel an Ihren Computer an, die rote LED leuchtet dauerhaft. Nun drücken Sie beide Schalter gleichzeitig die LED blinkt ro/gelb und die Guncam wird automatisch als Webcam erkannt. Sollten Sie zur Anzeige eines Live-Bild kein Programm installiert haben, laden Sie sich bitte unter <http://www.guncam.de/index.php/de/support> das Programm AMCAP auf ihren Rechner und installieren dies. Nach Doppelklick auf das Kamerasymbol sehen Sie das Livebild.